

Verkköjännite

230 VAC/50 Hz

Valmiustila

0,3 W

Käyttölämpötila

-25 ... +35 °C

Mitat

46x46x18 mm

Katkaisimen tyyppiRele, Mikroväli (μ)**Suojaus**Ohjelmiston ylikuumentensuoja
Nollapistekytkenä**Yhteys**2,4 GHz mesh
Bluetooth®**Kantama***

10 m sisällä.

*Plejd mesh-verkko kytkee laitteet toisiinsa ja tämä pidentää kantamaa huomattavasti useamman tuotteen kohteissa.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain pätevä sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava.

Seuraavien standardien mukainen

Plejd AB vakuuttaa että tuote täyttää direktiivien 2014/30/EU vaatimukset.


EN 60669-1

EN 60669-2-1

EN 301489-1

EN 301489-17

EN 300328

**Plejd AB**Krokslätts fabriker 27A
431 37 Mölndal
RuotsiValmistaja | Plejd AB
Valmistusmaa | Ruotsi**Plejd****REL-02**
ASENNUSOHJE

Lisätietoja saat Plejd-sovelluksesta
tai sivustosta plejd.fi

1 Asenna tuote

Tuote asennetaan rasiaan kytkimen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen, MNT-01 avulla (Ei sisälly).


REL-02:ssa on kaksi kosketinta joiden katkaisukyky on 16 A resistiivisellä kuormalla (esim. 10 A+6 A). Erilaiset kuormat merkitsevät kuitenkin eri kytkentävirtasäyksiä käynnistettäessä ja jännitepiikkejä sammuttaessa. Siksi suosittelemme seuraavan taulukon mukaisia valaistuskauormia joiden avulla voidaan vähentää käyttöiän lyhenemisen riskiä.**

Suurin virta 16 A.

Kuorma	Pf	Nimellisteho*	VA*	Virta*
Halogeeni (230 V)/hehkulamppu	1	3 500 W	3 500	16 A
LED-kuormat	0,9	800 W	1 000	4 A
Kompensoimaton loisteputki	0,3	700 W	2 300	10 A
Kompensoitu loisteputki	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Pienjännitehalogeeni, elektroninen	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Pienjännitehalogeeni, perinteinen	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Energiansäästölamput	0,6	500 W	800	4 A

* Jaettu molemmille lähdöille.

** Perustuu tavallisiin johtopituuksiin ja markkinoilla yleisesti esiintyviin valaisimiin.



Ohjaustulot 1 2

Ohjaustuloa 1 ja 2 voidaan käyttää ohjaukseen esimerkiksi seuraavilla laitteilla:

- Palauttava painike (asennettu valmiiksi siten, että tulot 1 ja 2 ohjaavat vastaavia lähtöjä 1 ja 2)
- Kytkin
- Liiketunnistin

Tuloja voi käyttää myös niin että ne ohjaavat langattomasti yhtä tai usempaa toista Plejd-tuotetta. Lisäksi kaksoispainalluksella voi ottaa käyttöön valaistustilanteita.

Asetukset on helppo tehdä sovelluksessa.


2 Lataa Plejd sovellus ja seuraa ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta.

Heti kun olet kytkenyt virran laitteeseen edellä mainitun kytkentäkaavion mukaisesti, voit määrittää valaistuksen sovelluksen avulla ja säätää himmentimen vastaamaan kuormaa. Tähän tarvitaan puhelimen Internetyhteyttä.

Puhelin tai tabletti kytkeytyy suoraan yksikköön sovelluksen ja Bluetooth®-yhteyden avulla, joten mitään muita välineitä ei tarvita alkuun pääsemiseen. Sovelluksen avulla määrittelet helposti kaikki asetukset, kuten astro-, ja viikkokellon, ohjaat valaisimia, luot langattomia ohjauksia ja valaistustilanteita.

3 Plejd-järjestelmän luovuttaminen asiakkaalle

Kirjoita kohteen koodi  mukana tulevalle tarralle ja luovuta asiakkaalle. Kun kohteesi on valmis löydät koodin sovelluksesta.

Asenna tarra sähkökeskukseen ja anna paketin mukana tuleva **HEI!** asiakaskortti asiakkaalle.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaa koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Plejd-asiakaspalveluun:

Sähköposti: tuki@plejd.fi | Puhelin: +358 20 730 7235