

# agge

## Triproof Linear

### ENGLISH USER MANUAL - AGGE LINEAR

Models / SKU: 23419 (40 W) and 23420 (50 W)  
Electrical Numbers (SN): 4334802 (23419) / 4334803 (23420)

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

### WARNING!

The product operates at 230 VAC operating voltage and may cause a risk of electric shock or fire if used or handled incorrectly. The product must be used in accordance with these instructions and in compliance with national regulations. This installation manual must be kept and available during installation and maintenance. The product must only be installed by a qualified electrician.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully.
- Always switch off the power from the main switch or fuse panel before starting installation, maintenance, or cleaning.
- The luminaire is IP65 rated (dust-tight and jet-water protected) and IK08 rated (impact-resistant), making it suitable for demanding indoor and outdoor spaces as well as industrial environments.
- The light source (LED) or control gear (driver) of this luminaire cannot be replaced. When the light source reaches the end of its lifespan or the control gear fails, the entire luminaire must be replaced. The luminaire contains no serviceable parts.
- Do not use the product if it is damaged. Inspect regularly.
- The product must only be installed by a qualified electrician.
- Earthing: This is a Class I luminaire. The product must be strictly earthed during installation to ensure electrical safety.
- Never change the color temperature settings while the luminaire is connected to live voltage!
- The end cap of the luminaire is equipped with locking clips and sealing glands to prevent electric shock hazards and the ingress of moisture. The end cap must not be opened without releasing the clips and switching off the power completely.

### INSTALLATION

- Switch off the power.
- Measure the distance between the centers of the mounting brackets according to the length of the luminaire: 1 020 mm (40 W model) or 1 320 mm (50 W model).
- Drill Ø 6 mm mounting holes in the ceiling or wall according to the marked positions. Check for hidden cables and pipes in the wall structure before drilling. Insert the wall plugs into place.
- Install the included brackets to the surface using screws and press the luminaire body firmly into the mounting brackets.
- Open the two locking clips on the end of the luminaire and remove the end cap to access the internal connections.
- Select the color temperature using the DIP switch located on the end cap: WW (warm white 3 000 K), NW (bright white 4 000 K), or CW (cool white 6 500 K).
- Thread the power supply cable through the cable gland into the luminaire.
- Strip the cable and connect the power wires to the terminals of the spring-clamp terminal block (L, N, and earth).
- Press the end cap back into place on the luminaire body and close both clips carefully.
- IMPORTANT TO ENSURE IP65 TIGHTNESS: Tighten the cable gland clockwise to a torque of at least 5 Nm to ensure the cable entry is fully waterproof.
- Finally, switch the power on and test the operation of the luminaire.

### WIRING

- L – Brown (Phase / Live)
- N – Blue (Neutral)
- E – Green-Yellow (Earth / Protective Earthing)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS (DEPENDING ON THE MODEL)

- Product Code SKU: 23419 (40 W) and 23420 (50 W)
- Voltage: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Power: 40 W (SKU 23419) / 50 W (SKU 23420)
- Color Temperature: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K (selectable via switch)
- CRI: > 80 Ra
- Luminous Efficacy: 140 lm/W

- Luminous Flux (Lumen Output): 5 600 lm (40 W) / 7 000 lm (50 W)
- Beam Angle: 120°
- Dimensions: 1200 × 60 × 60 mm (40 W) / 1500 × 60 × 60 mm (50 W)
- IP Rating: IP65
- IK Rating: IK08
- Dimmable: Non-dimmable
- Lifespan: 50,000 h @ L70, Ta 25 °C
- Operating Temperature (Ta): –20 °C ... +40 °C

### PACKAGE CONTENTS

- Luminaire
- Mounting accessories
- User manual

### WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or for a device that fails during normal use. The warranty does not cover a damaged product if the user has acted contrary to the instructions or if structural modifications have been made to the product.

### RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

### SUOMI KÄYTTÖOHJE - AGGE LINEAR

Mallit / SKU: 23419 (40W) ja 23420 (50W)  
Sähkönumerot (SN): 4334802 (23419) / 4334803 (23420)

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

### VAROITUS!

Tuote toimii 230VAC käyttöjännitteellä ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran väärin käytettynä tai käsiteltynä. Tuotetta tulee käyttää näiden ohjeiden mukaan sekä maakohtaisia säännöksiä noudattaen. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huolossa. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

### TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Kytke virta aina pois päältä pääkytkimestä tai sulaketalusta ennen asennuksen, huollon tai puhdistuksen aloittamista.
- Valaisin on IP65-luokiteltu (pölytiivis ja vesisuihkusuojattu) sekä IK08-luokiteltu (iskunkestävä), joten se soveltuu vaativiin sisä- ja ulkoiloihin sekä teollisuusympäristöihin.
- Valaisimen valonlähdettä (LED) tai liitäntälaitetta (ajuria) ei voi vaihtaa. Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä pään tai liitäntälaitte vioittuu, koko valaisin on uusittava. Valaisin ei sisällä huollettavia osia.
- Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut. Tarkasta säännöllisesti.
- Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.
- Maadoitus: Tämä on Luokan I valaisin. Tuote on ehdottomasti suojamaadoitettava asennuksen yhteydessä sähköturvallisuuden varmistamiseksi.
- Älä koskaan muuta väriämpöpöytä-asetuksia valaisimen ollessa kytkettynä jännitteeseen!
- Valaisimen päätyosa on varustettu lukitussalvoilla (klipseillä) ja tiivistysholkeilla sähköiskuvaaran ja kosteuden pääsyn estämiseksi. Päätyä ei saa avata ilman, että salvat on vapautettu ja virta kytketty kokonaan pois päältä.

### ASENNUS

- Kytke virta pois.
- Mittaa asennuskiinnikkeiden keskipisteiden välinen etäisyys valaisimen pituuden mukaan: 1 020 mm (40 W malli) tai 1 320 mm (50 W malli).
- Poraa kattoon tai seinään Ø 6 mm asennusreiät merkittyjen paikkojen mukaisesti. Tarkista seinärakenteen sisäiset kaapelit ja putket ennen poraamista. Aseta proput paikilloilleen.
- Asenna mukana tulevat kiinnikkeet (kannakkeet) alustaan ruuveilla ja paina valaisimen runko napakasti kiinni asennuskiinnikkeisiin.
- Avaa valaisimen päädyssä olevat kaksi lukituslappua (klipsiä) ja irrota päätytulppa päästäksei käsiksi sisäisiin kytkentöihin.
- Valitse väriämpöpöytä päädyssä olevasta DIP-kytkimestä: WW (lämmin valkoinen 3 000 K), NW (kirkas valkoinen 4 000 K) tai CW (kylmä valkoinen 6 500 K).
- Pujota sähkösyöttökaapeli päätytulpan holkkitiivisteän läpi valaisimen sisään.
- Kuori kaapeli ja kytke virtajohdot jousiliitinkytkentäräman liittimiin (L, N ja maadoitus).
- Paina päätytulppa takaisin paikilloilleen valaisimen runkoon ja sulje molemmat salvat huolellisesti.
- TÄRKEÄÄ IP65-TIIVEYDEN VARMISTAMISEKSI: Kiristä holkkitiiviste

myötöpäivään (kellonsuuntaisesti) vähintään 5 Nm vääntömomenttiin, jotta kaapelin läpiviennistä tulee täysin vesitiivis.

- Kytke lopuksi virta päälle ja testaa valaisimen toiminta.

### KYTKENTÄ

- L - Ruskea (Vaihe)
- N - Sininen (Nolla)
- E - Keltavihreä (Suojamaadoitus)

### TEKNISET TIEDOT (MALLISTA RIIPPUEN)

- Tuotenumero SKU: 23419 (40W) ja 23420 (50W)
- Jännite: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Teho: 40 W (SKU 23419) / 50 W (SKU 23420)
- Väriämpöpöytä: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K (valittavissa kytkimellä)
- CRI: > 80 Ra
- Valotehokkuus (Tehokkuus): 140 lm/W
- Valon määrä (Valovirta): 5 600 lm (40 W) / 7 000 lm (50 W)
- Avauskulma: 120°
- Mitat: 1200 × 60 × 60 mm (40 W) / 1500 × 60 × 60 mm (50 W)
- IP-luokitus: IP65
- IK-luokitus: IK08
- Himmennettävyyks: Ei himmennettävissä
- Elinikä: 50 000 h @ L70, Ta 25 °C
- Käyttölämpötila (Ta): –20 °C ... +40 °C

### PAKKAUSSISÄLTÖ

- Valaisin
- Asennustarvikkeet
- Käyttöohje

### TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttöä ja sen toimintu ohjeiden vastaisesti tai tuotteen oseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

### KIERRÄTYS

Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

### SVENSKA BRUKSANVISNING – AGGE LINEAR

Modeller / SKU: 23419 (40 W) / 23420 (50 W)  
Elnummer (SN): 4334802 (23419) / 4334803 (23420)

Denna bruksanvisning hjälper dig att få ut mesta möjliga av produkten och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan produkten tas i bruk.

### VARNING!

Produkten drivs med 230 V AC och kan vid felaktig användning eller hantering medföra risk för elektrisk stöt eller brand. Produkten ska användas i enlighet med dessa instruktioner och gällande nationella bestämmelser. Denna installationsanvisning ska sparas och finnas tillgänglig vid installation och underhåll. Produkten får endast installeras av behörig elektriker.

### VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs igenom instruktionerna noggrant.
- Bryt alltid strömmen via huvudbrytaren eller säkringen innan installation, underhåll eller rengöring påbörjas.
- Armaturen har kapslingsklass IP65 (dammtät och skyddad mot vattenstrålar) samt slagtäthetsklass IK08, vilket gör den lämplig för krävande inom- och utomhusmiljöer samt industriella tillämpningar.
- Ljuskällan (LED) och drivdonet i denna armatur är inte utbytbara. När ljuskällan har nått slutet av sin livslängd eller om drivdonet slutar fungera ska hela armaturen bytas ut. Armaturen innehåller inga servicebara delar.
- Använd inte produkten om den är skadad. Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick.
- Produkten får endast installeras av behörig elektriker.
- Jordning: Detta är en armatur av skyddsklass I. Produkten måste jordas korrekt vid installation för att säkerställa elektrisk säkerhet.
- Ändra aldrig färgtemperaturinställningarna när armaturen är strömförd.
- Armaturens ändstycke är utrustat med läsklämmor och kabelgenomföringar som förhindrar risk för elektrisk stöt och inträngning av fukt. Ändstycket får inte öppnas utan att läsklämmorna först frigörs och strömmen bryts.

### INSTALLATION

- Bryt strömmen.
- Mät avståndet mellan monteringsfästas centrum enligt armaturens längd: 1 020 mm (40 W-modell) eller 1 320 mm (50 W-modell)
- Borra monteringshål med Ø 6 mm i tak eller vägg enligt de markerade positionerna. Kontrollera att inga dolda kablar eller rör finns bakom ytan innan borrhning. Montera därefter pluggarna.

- Montera de medföljande fästena mot underlaget med skruvar och tryck fast armaturen ordentligt i monteringsfästena.
- Öppna de två läsklämmorna på armaturens ändstycke och avlägsna ändstycket för att komma åt de interna anslutningarna.
- Välj färgtemperatur med DIP-brytaren på ändstycket: WW (varmvit 3 000 K), NW (neutralvit 4 000 K) eller CW (kallvit 6 500 K).
- För matningskabeln genom kabelgenomföringen in i armaturen.
- Avisolera kabeln och anslut ledarna till fjäderplintens anslutningar (L, N och jord).
- Tryck tillbaka ändstycket på armaturen och stäng båda läsklämmorna noggrant.
- VIKTIGT FÖR ATT UPPRÄTHÅLLA IP65-KLASSNINGEN: Dra åt kabelgenomföringen medurs till ett vridmoment på minst 5 Nm för att säkerställa en helt tät kabelinföring.
- Slå på strömmen och kontrollera att armaturen fungerar korrekt.

### KABLAGE

- L – Brun: Fas
- N – Blå: Neutralledare
- PE – Grön/Gul: Skyddsjord

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER (BEROENDE PÅ MODELL)

- Produktkod (SKU): 23419 (40 W) / 23420 (50 W)
- Driftspänning: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt: 40 W (SKU 23419) / 50 W (SKU 23420)
- Färgtemperatur 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K (valbar via brytare)
- Färgåtergivningindex (CRI): > 80 Ra
- Ljuseffektivitet: 140 lm/W
- Ljusflöde: 5 600 lm (40 W) / 7 000 lm (50 W)
- Spridningsvinkel: 120°
- Mått: 1200 × 60 × 60 mm (40 W) / 1500 × 60 × 60 mm (50 W)
- Kapslingsklass: IP65
- Slagtäthetsklass: IK08
- Dimbar: Ej dimbar
- Livslängd: 50 000 h @ L70, Ta 25 °C
- Drifttemperatur (Ta): –20 °C ... +40 °C

### PAKETETS INNEHÅLL

- Armatur
- Monteringstillbehör
- Bruksanvisning

### GARANTI

Produkten omfattas av 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel samt funktionsfel som uppstår vid normal användning. Garantin gäller inte om produkten har skadats till följd av användning som strider mot instruktionerna eller om produkten har modifierats.

### ÅTERVINNING

Produkten ska kasseras i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser. Produkten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall.

### NORSK BRUKERMANUAL – AGGE LINEAR

Modeller / SKU: 23419 (40 W) og 23420 (50 W)  
El-nummer: 4334802 (23419) / 4334803 (23420)

Denne brukermanualen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet ditt og bruke det på en trygg måte. Vennligst les instruksjonene nøye før du tar produktet i bruk.

### ADVARSEL!

Produktet drives av 230 V AC nettspenning og kan medføre fare for elektrisk støt eller brann hvis det brukes eller håndteres feil. Produktet må brukes i samsvar med disse instruksjonene og i henhold til nasjonale forskrifter. Denne installasjonsmanualen må oppbevares og være tilgjengelig under installasjon og vedlikehold. Produktet må kun installeres av en autorisert elektroinstallatør/elektriker.

### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye.
- Slå alltid av strømmen med hovedbryteren eller i sikringskapet før du påbegynner installasjon, vedlikehold eller rengjøring.
- Armaturen er IP65-klassifisert (støvtett og spylesikker) og IK08-klassifisert (slagfast), noe som gjør den egnet for krevede innendørs- og utendørsområder samt industrielle miljøer.
- Lyskilden (LED) eller forkoblingen (driveren) til denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden når slutten av sin levetid, eller hvis driveren svikter, må hele armaturen skiftes ut. Armaturen inneholder ingen deler som kan repareres.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Inspiser produktet regelmessig.
- Produktet må kun installeres av en autorisert elektroinstallatør/elektriker.
- Jordning: Dette er en Klasse I-armatur. Produktet må være forskriftsmessig jordat under installasjonen for å ivareta elektrisk sikkerhet.

- Fargetemperaturinnstillingene må aldri endres mens armaturen er tilkoblet spenning!
- Endestykket på armaturen er utstyrt med låseklips og tetningsnipler for å forhindre fare for elektrisk støt og inntrengning av fuktighet. Endestykket må ikke åpnes uten at klipsene løsnes og strømmen er fullstendig slått av.

#### INSTALLASJON

- Slå av strømmen.
- Mål avstanden mellom senterpunktene på monteringsbrakettene basert på armaturens lengde: 1 020 mm (40 W-modellen) eller 1 320 mm (50 W-modellen).
- Bor Ø 6 mm monteringshull i taket eller veggen i henhold til de markerte posisjonene. Sjekk for skjulte kabler og rør i vegg-/takstrukturen før du borer. Sett inn veggpluggene.
- Monter de medfølgende brakettene til overflaten ved hjelp av skruer, og press armaturhuset godt inn i monteringsbrakettene til det klikker på plass.
- Åpne de to låseklipsene på enden av armaturen og fjern endestykket for å få tilgang til de interne tilkoblingene.
- Velg fargetemperatur med DIP-bryteren som er plassert på innsiden av endestykket: WW (varmhvit 3 000 K), NW (hvit 4 000 K) eller CW (kaldhvit 6 500 K).
- Trekk strømkabelen gjennom kabelnippelen og inn i armaturen.
- Avisoler kabelen og koble strømlederne til terminalene på rekkeklemmen med hurtigklemmer (L, N og jord).
- Press endestykket tilbake på plass på armaturhuset og lukk begge klipsene forsiktig.
- VIKTIG FOR Å SIKRE IP65-TETTHET: Stram kabelnippelen med klokken til et moment på minst 5 Nm for å sikre at kabelinnføringen er helt vannnett.
- Slå til slutt på strømmen og test at armaturen fungerer som den skal.

#### KABLING

- L – Brun (Fase / Leder)
- N – Blå (Nøytral)
- E – Grønn-Gul (Jord / Beskyttelsesjord)

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER (AVHENGIG AV MODELL)

- Produktkode SKU: 23419 (40 W) og 23420 (50 W)
- Spenning: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt: 40 W (SKU 23419) / 50 W (SKU 23420)
- Fargetemperatur: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K (velges med bryter)
- CRI: > 80 Ra
- Lysutbytte: 140 lm/W
- Lysfluks (Lumen): 5 600 lm (40 W) / 7 000 lm (50 W)
- Lysspredning: 120°
- Dimensjoner: 1200 × 60 × 60 mm (40 W) / 1500 × 60 × 60 mm (50 W)
- IP-klasse: IP65
- IK-klasse: IK08
- Dimbar: Nei (Ikke-dimbar)
- Levetid: 50 000 t @ L70, Ta 25 °C
- Omgivelsestemperatur (Ta): –20 °C ... +40 °C

#### PAKKENS INNHOLD

- Armatur
- Monteringstilbehør
- Brukermanual

#### GARANTI

Produktet leveres med en 24-måneders garanti mot material- og produksjonsfeil, eller for en enhet som svikter ved normal bruk. Garantien dekker ikke et skadet produkt dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene, eller hvis det er gjort strukturelle endringer på produktet.

#### RESIRKULERING

Kast produktet på riktig måte i samsvar med lokale forskrifter for gjenvinning (EE-avfall). Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

#### BRUGERMANUAL – AGGE LINEAR

Modeller / SKU: 23419 (40 W) og 23420 (50 W)  
El-nummer: 4334802 (23419) / 4334803 (23420)

Denne brukermanual vil hjelpe dig med at få mest mulig ut af dit produkt og bruge det på en sikker måde. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du tager produktet i brug.

#### ADVARSEL!

Produktet drives af 230 V AC netspænding og kan medføre risiko for elektrisk støt eller brand, hvis det anvendes eller håndteres forkert. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner og i henhold til gældende nationale regler. Denne installationsmanual skal opbevares

og være tilgængelig under installation og vedligeholdelse. Produktet må kun installeres af en autoriseret elinstallatør/elektriker.

#### VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Sluk altid for strømmen på hovedafbryderen eller i gruppetavlen (sikringsboksen), før du påbegynder installation, vedligeholdelse eller rengøring.
- Armaturet er IP65-klassifiseret (støvtæt og spulesikkert) og IK08-klassifiseret (slagfast), hvilket gør det velegnet til krævende indendørs- og udendørsområder samt industrielle miljøer.
- Lyskilden (LED) eller forkoblingen (driveren) i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, eller hvis driveren svigter, skal hele armaturet udskiftes. Armaturet indeholder ingen dele, der kan repareres.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Kontroller produktet regelmæssigt.
- Produktet må kun installeres af en autoriseret elinstallatør/elektriker.
- Jordforbindelse: Dette er et Klasse I-armatur. Produktet skal være forskriftsmæssigt jordet under installationen for at varetage den elektriske sikkerhed.
- Farvetemperaturindstillingerne må aldrig ændres, mens armaturet er tilsluttet spænding!
- Endestykket på armaturet er udstyrt med låseklips og tætningsforskrutninger for at forhindre risiko for elektrisk støt og indtrængning af fugt. Endestykket må ikke åbnes uden at klipsene løsnes, og strømmen er fuldstændig afbrudt.

#### INSTALLATION

- Sluk for strømmen.
- Mål afstanden mellem centerpunkterne på monteringsbeslagene baseret på armaturets længde: 1.020 mm (40 W-modellen) eller 1.320 mm (50 W-modellen).
- Bor Ø 6 mm monteringshuller i loftet eller væggen i henhold til de markerede positioner. Kontroller for skjulte kabler og rør i væg-/loftstrukturen, før du borer. Sæt rawlplugs i.
- Monter de medfølgende beslag på overfladen ved hjælp af skruer, og pres armaturhuset fast ind i monteringsbeslagene, indtil det klikker sikkert på plads.
- Åbn de to låseklips på enden af armaturet, og fjern endestykket for at få adgang til de interne tilslutninger.
- Vælg farvetemperatur med DIP-kontakten, der er placeret på indersiden af endestykket: WW (varm hvid 3.000 K), NW (neutral hvid 4.000 K) eller CW (kold hvid 6.500 K).
- Træk strømkablet gennem kabelforskrutningen og ind i armaturet.
- Afisolér kablet, og tilslut strømlederne til terminalerne på klemrækken med fjedersamlere (L, N og jord).
- Pres endestykket tilbage på plads på armaturhuset, og luk begge klips forsigtigt.
- VIGTIGT FOR AT SIKRE IP65-TÆTHED: Spænd kabelforskrutningen med uret til et moment på mindst 5 Nm for at sikre, at kabelindføringen er helt vandtæt.
- Tænd til sidst for strømmen, og test, at armaturet fungerer korrekt.

#### TILSLUTNING

- L – Brun (Fase / Leder)
- N – Blå (Neutral)
- E – Grøn-Gul (Jord / Beskyttelsesjord)

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER (AFHÆNGIG AF MODEL)

- Produktkode SKU: 23419 (40 W) og 23420 (50 W)
- Spænding: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt: 40 W (SKU 23419) / 50 W (SKU 23420)
- Farvetemperatur: 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K (vælges via kontakt)
- CRI: > 80 Ra
- Lysudbytte: 140 lm/W
- Lysstrøm (Lumen): 5.600 lm (40 W) / 7.000 lm (50 W)
- Lysvinkel: 120°
- Dimensioner: 1200 × 60 × 60 mm (40 W) / 1500 × 60 × 60 mm (50 W)
- IP-klasse: IP65
- IK-klasse: IK08
- Dæmpbar: Nej (Ikke-dæmpbar)
- Levetid: 30.000 t @ L70, Ta 25 °C
- Omgivelsestemperatur (Ta): –20 °C ... +40 °C

#### PAKKENS INDHOLD

- Armatur
- Monteringstilbehør
- Brugermanual

#### GARANTI

Produktet leveres med en 24-måneders garanti mod materiale- og fabrikationsfejl, eller for en enhed, der svigter ved normal brug. Garantien

dækker ikke et beskadiget produkt, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.

#### GENBRUG

Bortskaf produktet korrekt i overensstemmelse med lokale regler for genanvendelse (elektronikaffald / WEEE). Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

