



Tube light Slim

ENGLISH USER MANUAL - AGGE SLIM

Models / SKU: 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W), and 23425 (24 W)
Electrical Numbers (SN, FIN): 4334804 (23421) / 4334805 (23422) / 4334806 (23423) / 4334807 (23424) / 4334808 (23425)

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

WARNING!

The product operates on 230 V AC mains voltage and may cause a risk of electric shock or fire if used or handled incorrectly. The product must be used in accordance with these instructions and in compliance with national regulations. This installation manual must be kept and available during installation and maintenance. Only a qualified electrician may perform installations with a fixed mains connection.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully.
- Always switch off the power from the main switch or fuse panel before starting installation, maintenance, or cleaning.
- The luminaire is intended for indoor use only. Do not install the luminaire outdoors or in locations where it is exposed to direct moisture or splashing water.
- The light source (LED) or control gear (driver) of this luminaire cannot be replaced. When the light source reaches the end of its lifespan or the control gear fails, the entire luminaire must be replaced. The luminaire contains no serviceable parts.
- Do not use the product if it is damaged. Inspect regularly.
- Interconnection / Linking Limit: Luminaires can be linked in series either directly via body connection or using an interconnection cable. The total power of the linked luminaires in the electrical circuit must not exceed 2,300 W! Exceeding this limit causes a risk of overheating and fire.
- Never change the color temperature settings while the luminaire is connected to live voltage!
- Disassembling the device and opening the protective cover during operation is prohibited.

INSTALLATION

- Switch off the power from the fuse panel or unplug the power cord from the outlet before starting work.
- Determine the installation location for the luminaire (e.g., the underside of a cabinet or shelf) and mark the positions for the included mounting brackets (2 pcs).
- Screw the two mounting brackets securely to the mounting surface.
- Press the luminaire body firmly into the mounting brackets until it locks securely into place.
- Select the color temperature using the switch located on the luminaire body before final commissioning: 3,000 K (warm white), 4,000 K (bright white), or 6,000 K (cool daylight).
- Connect the power supply cable to the connection on the end of the luminaire and connect it to the power source.
- Linking luminaires (if required): You can connect multiple luminaires in a row either directly via the structural connector or by using an interconnection cable. Remember: The total power of the entire chain must not exceed 2,300 W!

WIRING

- L – Brown (Phase / Live)
- N – Blue (Neutral)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (DEPENDING ON THE MODEL)

- Product Code SKU: 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W), and 23425 (24 W)
- Voltage: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Power & Length: 5 W (310 mm) / 10 W (610 mm) / 15 W (870 mm) / 20 W (1,160 mm) / 24 W (1,460 mm)
- Color Temperature: 3,000 K / 4,000 K / 6,000 K (selectable via switch)
- CRI: > 90 Ra
- Luminous Efficacy: 100 lm/W
- Luminous Flux (Lumen Output): 500 lm (5 W) / 1,000 lm (10 W) / 1,500 lm (15 W) / 2,000 lm (20 W) / 2,400 lm (24 W)
- Beam Angle: 120°
- Dimensions (W × H): Length × 30 × 22 mm

- IP Rating: IP20 (Dry indoor use only)
- Dimmable: Non-dimmable
- Lifespan: 30,000 h @ L70, Ta 25 °C
- Operating Temperature (Ta): -20 °C ... +40 °C

PACKAGE CONTENTS

- Luminaire
- Power cord (1.2 m)
- Interconnection cable (15 cm)
- Mounting accessories (2 × brackets and screws)
- User manual

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or for a device that fails during normal use. The warranty does not cover a damaged product if the user has acted contrary to the instructions or if structural modifications have been made to the product.

RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

SUOMI KÄYTTÖOHJE - AGGE SLIM

Mallit / SKU: 23421 (5W), 23422 (10W), 23423 (15W), 23424 (20W) ja 23425 (24W)
Sähkönumerot (SN): 4334804 (23421) / 4334805 (23422) / 4334806 (23423) / 4334807 (23424) / 4334808 (23425)

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

VAROITUS!

Tuote toimii 230VAC verkkovirralla ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran väärin käytettynä tai käsittelynä. Tuotetta tulee käyttää näiden ohjeiden mukaan sekä maakohtaisia säännöksiä noudattaen. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Kiinteän verkkoiliitännän asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Kytke virta aina pois päältä pääkytkimestä tai sulaketalusta ennen asennuksen, huollon tai puhdistuksen aloittamista.
- Valaisin on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä asenna valaisinta ulkotiloihin tai paikkoihin, joissa se altistuu suoralle kosteudelle tai roiskevedelle.
- Valaisimen valonlähdettä (LED) tai liitântä laitetta (ajuria) ei voi vaihtaa. Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä pään tai liitântä laite vioittuu, koko valaisin on uusittava. Valaisin ei sisällä huollettavia osia.
- Älä käytä tuotetta jos se on vahingoittunut. Tarkasta säännöllisesti.
- Ketjutettavausrajoitus: Valaisimia voi ketjuttaa peräkkäin joko suoraan runkoliitoksella tai välijohtolla. Ketjutettujen valaisimien kokonaisteho sähkölajissa saa olla enintään 2 300 W! Tämän rajan ylittämisen aiheuttaa ylikuumenemis- ja tulipalovaaran.
- Älä koskaan muuta värilämpötila-asetuksia valaisimen ollessa kytkettynä jännitteeseen!
- Laitteen purkaminen ja suojakuoren avaaminen toiminnan aikana on kielletty.

ASENNUS

- Kytke virta pois päältä sulaketalusta tai irrota virtajohto pistorasiasta ennen työn aloittamista.
- Määritä valaisimen asennuspaikka (esim. kaapin tai hyllyn alapinta) ja merkitse mukana tulevien asennuskiinnikkeiden (kannakkeiden, 2 kpl) paikat.
- Ruuvaa kaksi asennuskiinnikettä tukevasti kiinni alustaan.
- Paina valaisimen runko napakasti kiinni asennuskiinnikkeisiin, kunnes se lukittuu luotettavasti paikoilleen.
- Valitse värilämpötila valaisimen rungossa olevasta kytkimestä ennen lopullista käyttöönottoa: 3 000 K (lämmin valkoinen), 4 000 K (kirkas valkoinen) tai 6 000 K (kylmä päivänvalo).
- Kytke sähkönsyöttökaapeli valaisimen päädyn liitântään ja yhdistä se virtälähteeseen.
- Valaisimien ketjutus (tarvittaessa): Voit liittää useampia valaisimia jonoon joko suoraan runkoliittimellä tai käyttämällä välijohtoa. Muista: Koko ketjun yhteisteho saa olla enintään 2 300 W!

KYTKENTÄ

- L - Ruskea (Vaihe)
- N - Sininen (Nolla)

TEKNISET TIEDOT (MALLISTA RIIPPUEN)

- Tuotenumero SKU: 23421 (5W), 23422 (10W), 23423 (15W), 23424

- (20W) ja 23425 (24W)
- Jännite: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Teho: 5W (310mm), 10W (610mm), 15W (870mm), 20W (1160mm), 24W (1460mm)
- Värilämpötila: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K (valittavissa kytkimellä)
- CRI: > 90 Ra
- Valotehokkuus (Tehokkuus): 100 lm/W
- Valon määrä (Valovirta): 500lm (5W), 1000lm (10W), 1500lm (15W), 2000lm (20W), 2400lm (24W)
- Avauskulma: 120°
- Mitat: pituus × 30 × 22 mm
- IP-luokitus: IP20 (Vain kuiviin sisätiloihin)
- Himmennettävyyds: Ei himmennettävissä
- Elinikä: 30 000 h @ L70, Ta 25 °C
- Käyttölämpötila (Ta): -20 °C ... +40 °C

PAKKAUSSISÄLTÖ

- Valaisin
- Virtajohto (1,2m)
- Ketjutusjohto (15cm)
- Asennustarvikkeet (2 × kiinnikkeet ja ruuvit)
- Käyttöohje

TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS

Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotilousjätteen mukana.

SVENSKA BRUKSANVISNING - AGGE SLIM

Modeller / SKU: 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W) och 23425 (24 W)
Elnummer (SN, FIN): 4334804 (23421) / 4334805 (23422) / 4334806 (23423) / 4334807 (23424) / 4334808 (23425)

Denna bruksanvisning hjälper dig att få ut mesta möjliga av produkten och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan produkten tas i bruk.

VARNING!

Produkten drivs med 230 V AC och kan vid felaktig användning eller hantering medföra risk för elektrisk stöt eller brand. Produkten ska användas i enlighet med dessa instruktioner och gällande nationella bestämmelser. Denna installationsanvisning ska sparas och finnas tillgänglig vid installation och underhåll. Fast installation får endast utföras av behörig elektriker.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs igenom instruktionerna noggrant.
- Bryt alltid strömmen via huvudbrytaren eller säkringen innan installation, underhåll eller rengöring påbörjas.
- Armaturen är endast avsedd för inomhusbruk. Installera inte armaturen utomhus eller på platser där den utsätts för direkt fukt eller vattenstänk.
- Ljuskällan (LED) och drivdonet i denna armatur är inte utbytbara. När ljuskällan har nått slutet av sin livslängd eller om drivdonet slutar fungera ska hela armaturen bytas ut. Armaturen innehåller inga servicebara delar.
- Använd inte produkten om den är skadad. Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick.
- Maximal sammanlagd belastning vid seriekoppling: Armaturerna kan seriekopplas antingen direkt via den integrerade skarvkopplingen eller med en sammankopplingskabel. Den totala effekten för samtliga seriekopplade armaturer får inte överstiga 2 300 W. Överskridande av denna gräns kan medföra risk för överhettning och brand.
- Ändra aldrig färgtemperaturinställningarna när armaturen är strömförd.
- Det är förbjudet att demontera armaturen eller öppna skyddsskåpan medan produkten är strömförd.

INSTALLATION

- Bryt strömmen via säkringen eller dra ur stickkontakten innan installationen påbörjas.
- Bestäm armaturens monteringsplats, exempelvis under ett skåp eller en hylla, och markera placeringen för de medföljande monteringsfästena (2 st).
- Skruva fast de två monteringsfästena ordentligt i monteringsytan.
- Tryck armaturen ordentligt i monteringsfästena tills den låses på plats.
- Välj önskad färgtemperatur med brytaren på armaturen innan den tas

- i drift: 3 000 K (varmvit), 4 000 K (neutralvit) eller 6 000 K (kallvit).
- Anslut matningskabeln till armaturens anslutning och anslut därefter kabeln till strömkällan.
- Seriekoppling av armaturer (vid behov): Flera armaturer kan kopplas samman i rad antingen direkt via den integrerade skarvkopplingen eller med hjälp av den medföljande sammankopplingskabeln. Observera att den totala effekten för hela kedjan inte får överstiga 2 300 W.

KABLAGE

- L – Brun: Fas
- N – Blå: Neutralledare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER (BEROENDE PÅ MODELL)

- Produktkod (SKU): 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W), and 23425 (24 W)
- Driftspänning: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt och längd: 5 W (310 mm) / 10 W (610 mm) / 15 W (870 mm) / 20 W (1,160 mm) / 24 W (1,460 mm)
- Färgtemperatur: 3,000 K / 4,000 K / 6,000 K (valbar via brytare)
- Färgåtergivningsindex (CRI): > 90 Ra
- Ljuseffektivitet: 100 lm/W
- Ljusflöde: 500 lm (5 W) / 1,000 lm (10 W) / 1,500 lm (15 W) / 2,000 lm (20 W) / 2,400 lm (24 W)
- Spridningsvinkel: 120°
- Mått: Längd × 30 × 22 mm
- Kapslingsklass: IP20 (endast för torra inomhusmiljöer)
- Dimmable: Ej dimmar
- Livslängd: 30,000 h @ L70, Ta 25 °C
- Drifttemperatur (Ta): -20 °C ... +40 °C

PAKETETS INNEHÅLL

- Armatur
- Strömkabel (1,2 m)
- Sammankopplingskabel (15 cm)
- Monteringstillbehör (2 st fästen och skruvar)
- Bruksanvisning

GARANTI

Produkten omfattas av 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel samt funktionsfel som uppstår vid normal användning. Garantin gäller inte om produkten har skadats till följd av användning som strider mot instruktionerna eller om produkten har modifierats.

ÅTERVINNING

Produkten ska kasseras i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser. Produkten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall.

NORSK BRUKERMANUAL – AGGE SLIM

Modeller / SKU: 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W) og 23425 (24 W)
El-nummer (FIN): 4334804 (23421) / 4334805 (23422) / 4334806 (23423) / 4334807 (23424) / 4334808 (23425)

Denne brukermanualen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet ditt og bruke det på en trygg måte. Vennligst les instruksjonene nøye før du tar produktet i bruk.

ADVARSEL!

Produktet drives av 230 V AC nettspenning og kan medføre fare for elektrisk stöt eller brann hvis det brukes eller håndteres feil. Produktet må brukes i samsvar med disse instruksjonene og i henhold til nasjonale forskrifter. Denne installasjonsmanualen må oppbevares og være tilgjengelig under installasjon og vedlikehold. Kun en autorisert elektroinstallatør/elektriker kan utføre installasjoner med fast nettforbindelse.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye.
- Slå alltid av strømmen med hovedbryteren eller i sikringsskapet før du påbegynner installasjon, vedlikehold eller rengjøring.
- Armaturen er kun beregnet for innendørs bruk. Armaturen må ikke installeres utendørs eller på steder der den utsettes for direkte fuktighet eller vannsprut.
- Lyskilden (LED) eller forkoblingen (driveren) til denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden når slutten av sin levetid, eller hvis driveren svikter, må hele armaturen skiftes ut. Armaturen inneholder ingen deler som kan repareres.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Inspiser produktet regelmessig.
- Begrensning for seriekobling: Armaturene kan seriekobles enten direkte via koblingen på selve armaturen eller ved hjelp av en mellomkoblingskabel. Den totale effekten til de sammenkoblede armaturene i den elektriske kretsen må ikke overstige 2 300 W! Hvis denne grensen overskrides, medfører det fare for overoppheting og brann.
- Fargetemperaturinnstillingene må aldri endres mens armaturen er tilkoblet spenning!

- Det er forbudt å demontere enheten eller åpne beskyttelsesdekselet under drift.

INSTALLASJON

- Slå av strømmen.
- Slå av strømmen i sikringsskapet eller trekk støpselet ut av stikkkontakten før arbeidet påbegynnes.
- Bestem monteringsstedet for armaturen (f.eks. på undersiden av et skap eller en hylle) og marker posisjonene for de medfølgende monteringsbrakettene (2 stk.).
- Skru de to monteringsbrakettene godt fast i monteringsoverflaten.
- Press armaturhuset godt inn i monteringsbrakettene til det låses trygt på plass.
- Velg fargetemperatur med bryteren på armaturhuset før endelig igangkjøring: 3 000 K (varmhvit), 4 000 K (hvit) eller 6 000 K (kald dagslys).
- Koble strømkabelen til kontakten i enden av armaturen, og koble den til strømkilden.
- Seriekobling av armaturer (hvis aktuelt): Du kan koble flere armaturer på rad, enten direkte via den innebygde koblingen eller ved å bruke en mellomkoblingskabel. Husk: Den totale effekten for hele rekken må ikke overstige 2 300 W!

KABLING

- L – Brun (Fase / Leder)
- N – Blå (Nøytral)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER (AVHENGIG AV MODELL)

- Produktkode SKU: 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W) og 23425 (24 W)
- Spenning: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt og lengde: 5 W (310 mm) / 10 W (610 mm) / 15 W (870 mm) / 20 W (1 160 mm) / 24 W (1 460 mm)
- Fargetemperatur: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K (velges med bryter)
- CRI: > 90 Ra
- Lysutbytte: 100 lm/W
- Lysfluks (Lumen): 500 lm (5 W) / 1 000 lm (10 W) / 1 500 lm (15 W) / 2 000 lm (20 W) / 2 400 lm (24 W)
- Lysspredning (Lysvinkel): 120°
- Dimensjoner (B × H): Lengde × 30 × 22 mm
- IP-klasse: IP20 (Kun for tørre rom innendørs)
- Dimbar: Nei (Ikke-dimbar)
- Levetid: 30 000 t @ L70, Ta 25 °C
- Omgivelsestemperatur (Ta): -20 °C ... +40 °C

PAKKENS INNHOLD

- Armatur
- Strømledning (1,2 m)
- Mellomkoblingskabel (15 cm)
- Monteringstilbehør (2 × braketter og skruer)
- Brukermanual

GARANTI

Produktet leveres med en 24-måneders garanti mot material- og produksjonsfeil, eller for en enhet som svikter ved normal bruk. Garantien dekker ikke et skadet produkt dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene, eller hvis det er gjort strukturelle endringer på produktet.

RESIRKULERING

Kast produktet på riktig måte i samsvar med lokale forskrifter for gjenvinning (EE-avfall). Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall

BRUGERMANUAL – AGGE SLIM

Modeller / SKU: 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W) og 23425 (24 W)
El-nummer (FIN): 4334804 (23421) / 4334805 (23422) / 4334806 (23423) / 4334807 (23424) / 4334808 (23425)

Denne brukermanual vil hjelpe dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det på en sikker måde. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du tager produktet i brug.

ADVARSEL!

Produktet drives af 230 V AC netspænding og kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand, hvis det anvendes eller håndteres forkert. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner og i henhold til gældende nationale regler. Denne installationsmanual skal opbevares og være tilgængelig under installation og vedligeholdelse. Kun en autoriseret elinstallatør/elektriker må udføre installationer med fast nettilslutning.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Sluk altid for strømmen på hovedafbryderen eller i gruppetavlen Læs alle instruktioner omhyggeligt.
- Sluk altid for strømmen på hovedafbryderen eller i gruppetavlen (sikringsboksen), før du påbegynder installation, vedligeholdelse eller rengøring.
- Armaturet er kun beregnet til indendørs brug. Armaturet må ikke installeres udendørs eller på steder, hvor det udsættes for direkte fugt eller vandsprøjt.
- Lyskilden (LED) eller forkoblingen (driveren) i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, eller hvis driveren svigter, skal hele armaturet udskiftes. Armaturet indeholder ingen dele, der kan repareres.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Kontroller produktet regelmæssigt.
- Grænse for serieforbindelse: Armaturerne kan serieforbindes enten direkte via koblingen på selve armaturet eller ved hjælp af et mellemkabel. Den totale effekt for de forbundne armaturer i det elektriske kredsløb må ikke overstige 2.300 W! Hvis denne grænse overskrides, medfører det risiko for overopvarmning og brand.
- Farvetemperaturindstillingerne må aldrig ændres, mens armaturet er tilsluttet spænding!
- Det er forbudt at afmontere enheden eller åbne beskyttelsesdækslet under drift.

INSTALLATION

- Sluk for strømmen i gruppetavlen, eller træk stikket ud af stikkkontakten, før arbejdet påbegyndes.
- Bestem monteringsstedet for armaturet (f.eks. på undersiden af et skap eller en hylde), og marker positionerne for de medfølgende monteringsbeslag (2 stk.).
- Skru de to monteringsbeslag godt fast i monteringsoverfladen.
- Pres armaturhuset fast ind i monteringsbeslagene, indtil det klikker sikkert på plads.
- Vælg farvetemperatur med kontakten på armaturhuset før den endelige ibrugtagning: 3.000 K (varm hvid), 4.000 K (neutral hvid) eller 6.000 K (kold dagslys).
- Tilslut strømkablet til stikket i enden af armaturet, og tilslut det til strømkilden.
- Serieforbindelse af armaturer (hvis aktuelt): Du kan forbinde flere armaturer på række, enten direkte via den indbyggede kobling eller ved at bruge et mellemkabel. Husk: Den totale effekt for hele kæden må ikke overstige 2.300 W!

TILSLUTNING

- L – Brun (Fase / Leder)
- N – Blå (Neutral)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER (AFHÆNGIG AF MODEL)

- Produktkode SKU: 23421 (5 W), 23422 (10 W), 23423 (15 W), 23424 (20 W) og 23425 (24 W)
- Spænding: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Effekt og længde: 5 W (310 mm) / 10 W (610 mm) / 15 W (870 mm) / 20 W (1.160 mm) / 24 W (1.460 mm)
- Farvetemperatur: 3.000 K / 4.000 K / 6.000 K (vælges via kontakt)
- CRI: > 90 Ra
- Lysudbytte: 100 lm/W
- Lysstrøm (Lumen): 500 lm (5 W) / 1.000 lm (10 W) / 1.500 lm (15 W) / 2.000 lm (20 W) / 2.400 lm (24 W)
- Lysvinkel: 120°
- Dimensioner (B × H): Lengde × 30 × 22 mm
- IP-klasse: IP20 (Kun til tørre rum indendørs)
- Dæmpbar: Nej (Ikke-dæmpbar)
- Levetid: 30.000 t @ L70, Ta 25 °C
- Omgivelsestemperatur (Ta): -20 °C ... +40 °C

PAKKENS INDHOLD

- Armatur
- Strømledning (1,2 m)
- Mellemkabel (15 cm)
- Monteringstilbehør (2 × beslag og skruer)
- Brugermanual

GARANTI

Produktet leveres med en 24-måneders garanti mod materiale- og fabriktionsfejl, eller for en enhed, der svigter ved normal brug. Garantien dækker ikke et beskadiget produkt, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.

GENBRUG

Bortskaf produktet korrekt i overensstemmelse med lokale regler for genanvendelse (elektronikaffald / WEEE). Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. S0F173_IM template

